

**Senkron Hızı 1000/1500 d/dak**

Tip AB	Nominal Güç		Nominal Devir d/dak	Nominal Akım 400V A		Kalkış Değerleri				Devrilme Momenti		Ağırlık B3 kg
	kW 1000 d/d	kW 1500 d/d		1000 d/d	1500 d/d	Akım		Moment		M <sub>K</sub> / M <sub>N</sub>		
						I <sub>A</sub> 1000 d/d	I <sub>N</sub> 1500 d/d	M <sub>K</sub> 1000 d/d	M <sub>N</sub> 1500 d/d	M <sub>K</sub> 1000 d/d	M <sub>N</sub> 1500 d/d	
71M6/4A	0,12	0,18	880/1405	0,70	0,66	1,9	2,3	1,5	1,6	1,6	1,7	5
71M6/4B	0,18	0,22	890/1415	0,90	0,78	2,0	2,5	1,6	1,6	1,7	1,8	6
80M6/4A	0,22	0,32	915/1420	0,82	0,95	2,3	2,9	1,8	1,6	1,9	1,7	7
80M6/4B	0,26	0,40	925/1420	0,96	1,18	2,4	3,0	1,9	1,6	2,0	1,9	9
90S6/4A	0,38	0,65	925/1435	1,08	1,71	3,0	4,3	1,6	1,9	1,8	2,2	12
90L6/4/A	0,55	0,90	905/1435	1,57	2,38	3,2	4,9	1,9	1,9	2,0	2,3	15
100L6/4A	0,90	1,30	920/1430	2,43	3,07	3,5	4,9	1,7	1,8	1,8	2,3	20
100L6/4B	1,10	1,70	930/1430	2,96	4,08	3,9	5,0	1,7	1,6	1,8	2,0	22
112M6/4A	1,50	2,30	950/1440	4,50	5,92	4,2	5,0	1,8	2,0	2,2	2,3	24
132S6/4A	2,00	3,10	950/1435	5,60	7,85	4,3	4,8	1,8	1,7	1,9	2,0	44
132M6/4A	2,80	4,30	945/1420	6,85	9,50	4,4	4,7	1,7	1,7	1,9	1,9	52
160M6/4A	4,30	6,60	960/1440	10,1	13,8	4,7	5,2	1,6	1,6	2,0	2,1	84
160L6/4A	5,70	8,70	960/1440	13,8	18,0	4,5	5,0	1,6	1,6	2,1	2,0	110

**71-112 6 / 4 KUTUP**

**Senkron Hızı 750/1000 d/dak**

Tip AB	Nominal Güç		Nominal Devir d/dak	Nominal Akım 400V A		Kalkış Değerleri				Devrilme Momenti		Ağırlık B3 kg
	kW 750 d/d	kW 1000 d/d		750 d/d	1000 d/d	Akım $I_A / I_N$		Moment $M_K / M_N$		750 d/d / 1000 d/d		
80M8/6A	0,12	0,18	670/900	0,78	0,82	2,1	2,8	1,6	1,7	1,8	1,8	7
80M8/6B	0,18	0,25	670/910	0,85	0,95	2,1	2,8	1,6	1,7	1,8	1,8	9
90S8/6A	0,30	0,40	675/930	1,10	1,25	2,4	3,1	1,5	1,7	1,6	1,9	12
90L8/6A	0,40	0,55	680/925	1,60	1,70	2,5	3,0	1,7	1,6	1,8	1,8	15
100L8/6A	0,60	0,85	695/950	2,2	2,6	2,9	3,6	1,5	1,6	1,7	1,8	20
100L8/6B	0,80	1,10	680/935	2,9	3,3	2,9	3,4	1,5	1,6	1,8	1,8	22
112M8/6A	1,20	1,80	710/960	4,2	5,5	3,5	4,3	1,8	1,9	2,0	2,1	24
132S8/6A	1,50	2,20	715/955	5,5	6,2	3,3	3,8	1,6	1,6	1,9	1,8	44
132M8/6A	2,30	3,30	710/950	6,8	8,3	3,7	4,2	1,7	1,6	1,9	1,9	52
160M8/6A	4,00	5,30	715/970	10,9	13,5	4,2	5,0	1,7	1,6	2,0	2,0	84
160L8/6A	5,40	7,20	725/965	14,7	16,4	5,1	5,1	2,1	1,7	2,5	2,2	110
180L8/6A	7,80	10,50	730/975	20,5	24,7	5,6	5,8	2,1	1,7	2,2	2,2	184

# 71-112 6 / 8 KUTUP

**Senkron Hızı 1000/1500 d/dak**

Tip AB	Nominal Güç		Nominal Devir d/dak	Nominal Akım 400V A		Kalkış Değerleri				Devrilme Momenti		Ağırlık B3 kg
	kW 1000 d/d	kW 1500 d/d		1000 d/d	1500 d/d	Akım		Moment		M <sub>K</sub> / M <sub>N</sub>		
						I <sub>A</sub> / I <sub>N</sub>	M <sub>K</sub> / M <sub>N</sub>	1000 d/d	1500 d/d	1000 d/d	1500 d/d	
71M6/4A	0,12	0,18	880/1405	0,70	0,66	1,9	2,3	1,5	1,6	1,6	1,7	5
71M6/4B	0,18	0,22	890/1415	0,90	0,78	2,0	2,5	1,6	1,6	1,7	1,8	6
80M6/4A	0,22	0,32	915/1420	0,82	0,95	2,3	2,9	1,8	1,6	1,9	1,7	7
80M6/4B	0,26	0,40	925/1420	0,96	1,18	2,4	3,0	1,9	1,6	2,0	1,9	9
90S6/4A	0,38	0,65	925/1435	1,08	1,71	3,0	4,3	1,6	1,9	1,8	2,2	12
90L6/4/A	0,55	0,90	905/1435	1,57	2,38	3,2	4,9	1,9	1,9	2,0	2,3	15
100L6/4A	0,90	1,30	920/1430	2,43	3,07	3,5	4,9	1,7	1,8	1,8	2,3	20
100L6/4B	1,10	1,70	930/1430	2,96	4,08	3,9	5,0	1,7	1,6	1,8	2,0	22
112M6/4A	1,50	2,30	950/1440	4,50	5,92	4,2	5,0	1,8	2,0	2,2	2,3	24
132S6/4A	2,00	3,10	950/1435	5,60	7,85	4,3	4,8	1,8	1,7	1,9	2,0	44
132M6/4A	2,80	4,30	945/1420	6,85	9,50	4,4	4,7	1,7	1,7	1,9	1,9	52
160M6/4A	4,30	6,60	960/1440	10,1	13,8	4,7	5,2	1,6	1,6	2,0	2,1	84
160L6/4A	5,70	8,70	960/1440	13,8	18,0	4,5	5,0	1,6	1,6	2,1	2,0	110

# 132-180 6 / 4 KUTUP

**Senkron Hızı 750/1000 d/dak**

Tip AB	Nominal Güç		Nominal Devir d/dak	Nominal Akım 400V A		Kalkış Değerleri				Devrilme Momenti		Ağırlık B3 kg
	kW 750 d/d	kW 1000 d/d		750 d/d	1000 d/d	Akım $I_A / I_N$		Moment $M_K / M_N$		$M_K / M_N$		
						750 d/d	1000 d/d	750 d/d	1000 d/d	750 d/d	1000 d/d	
80M8/6A	0,12	0,18	670/900	0,78	0,82	2,1	2,8	1,6	1,7	1,8	1,8	7
80M8/6B	0,18	0,25	670/910	0,85	0,95	2,1	2,8	1,6	1,7	1,8	1,8	9
90S8/6A	0,30	0,40	675/930	1,10	1,25	2,4	3,1	1,5	1,7	1,6	1,9	12
90L8/6A	0,40	0,55	680/925	1,60	1,70	2,5	3,0	1,7	1,6	1,8	1,8	15
100L8/6A	0,60	0,85	695/950	2,2	2,6	2,9	3,6	1,5	1,6	1,7	1,8	20
100L8/6B	0,80	1,10	680/935	2,9	3,3	2,9	3,4	1,5	1,6	1,8	1,8	22
112M8/6A	1,20	1,80	710/960	4,2	5,5	3,5	4,3	1,8	1,9	2,0	2,1	24
132S8/6A	1,50	2,20	715/955	5,5	6,2	3,3	3,8	1,6	1,6	1,9	1,8	44
132M8/6A	2,30	3,30	710/950	6,8	8,3	3,7	4,2	1,7	1,6	1,9	1,9	52
160M8/6A	4,00	5,30	715/970	10,9	13,5	4,2	5,0	1,7	1,6	2,0	2,0	84
160L8/6A	5,40	7,20	725/965	14,7	16,4	5,1	5,1	2,1	1,7	2,5	2,2	110
180L8/6A	7,80	10,50	730/975	20,5	24,7	5,6	5,8	2,1	1,7	2,2	2,2	184

# 132-280 8 / 6 KUTUP